

# Pljosnati šuko utikač

## Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Orginalno uputstvo je napisano na srpskom jeziku.

### Povezivanje:

Povezivanje sme da radi samo stručno lice dok proizvod nije pod naponom! Izvadite šarafe i otvorite poklopac. Donji deo utikača navucite na kabel, po potrebi odsecite na potrebnu meru. Odstranite spoljnju izolaciju kabela 4 cm. Sa krajeva žica za uzemljenje, nule i faze oblankujte izolaciju 10 mm. Žicu za uzemljenje (žuta/zelena) povežite, na tačku obeleženu sa simbolom (⊕), povežite i nulu (plava) i fazu (braon ili crna). Zatvorite poklopac, obratite pažnju da uvodnica bude pravilno na svom mestu. Zašarafite poklopac. Fiksirajte kabel pomoću malog šarafa pomoću šrafcigera.

**Napomene:** Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama! Temperatura okoline: 0-40 °C. U slučaju povezivanje sa prečnikom kabela: 1,0 mm<sup>2</sup>, dužina kabela ne sme da bude duža od 2,0 m!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

250 V~/ MAX. 16 A / MAX. 3680 W